



## SPRINTER 3000 START



### Panorámica

#### SPRINTER 3000 START

cod. 829390

Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión 12V/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

Características:

- Selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido;
- Visualización de la corriente de carga y de arranque;
- Protección contra sobrecargas e inversiones de polaridad.



1 PH 230V



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC

### Datos técnicos

CODE	CODIGO 829390	A <sub>EFF</sub>	CORRIENTE DE CARGA EFFICACE 45 A	POSICIONES DE REGULATION 3
V <sub>1PH</sub>	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	A <sub>EN</sub>	CORR. CARGA CONVEN. EN60335-2-29 31 A	DIMENSIONES 32 x 38 x 78 cm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	A <sub>1V/C</sub>	CORR. ARRANQUE 1V/C EN60335-2-29 180 A	PESO 16,45 kg
P <sub>CHARGE</sub>	POTENCIA DE CARGA 1 KW	A <sub>START MAX</sub>	CORR. DE PUESTA EN MARCHA MAX 300 A	CODIGO EAN 800489796190 3
P <sub>START</sub>	POTENCIA DE ARRANQUE 6,4 KW	C <sub>MIN</sub>	MIN CAPACIDAD NOM.REFEREN. 20 Ah	PIEZAS/PALETA 18 pz/paleta
TENSION DE CARGA 12 / 24 V		C <sub>MAX</sub>	MAX CAPACIDAD NOM.REFEREN. 700 A	PIEZAS/PALETA - B 24 pz/pallet-B

### Accesorios incluidos

- COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A - 712001
- COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A - 712002